

## X-Watch

Sempre atento às suas necessidades




### Manual de utilizador

X64 - Soluções Informáticas, Lda

#### >STAND BY:



Botão Esquerdo (L) Botão Direito (R)



Indicação de carregamento

Função	Botão L	Botão R
Acordar	Pressionar qualquer tecla	
Hora / Estado da Bateria	Pressionar qualquer tecla	
Configuração	Pressionar continuamente os botões L&R	
Sair da configuração	Pressionar	X
Menu Seguinte	X	Pressionar continuamente
Menu para Cima	X	Pressionar continuamente
Menu para Baixo	Pressionar	X
Menu para Baixo	Pressionar	X
Ajuste de Números	X	Pressionar
Salvar	X	Pressionar continuamente
Desligar	Função	
Ligar	Em Carregamento	

#### >Menu :

No.	Função	Descrição:
0	Power OFF	Desligar
1	Add Button	Adicionar transmissores 01-29
2	Del Button	Apagar todos os botões
3	Rec. Delete	Cancelamento, 0: Desactivado
4	Mul/Single	0: multi (padrão) ; : simples
5	ALR.times	Alarme time, 1-9 times, 3 (default)
6	Password	Palavra passe 0000 (de origem) - 9999; palavra passe universal: 8421
7	SYS. Time	Definições de configuração das horas
8	Queue Mode	0: Avançar (padrão); reverter / Gestão de fila
9	Restore	F9: 0000 Restaura

#### >Settings:




Botão Esquerdo (L) Botão Direito (R) Menu Principal

#### > 1 - Adicionar um botão:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu



Selecione F1, e pressione as teclas L&R. Ajuste o número que pertence, e pressione continuamente a tecla R para concluir o Botão.



Pressione o botão em chamar para emparelhar.

#### > 2 - Apagar botões:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu.



Selecione F2, e Pressione as teclas L&R. ajuste o número do botão que pretende apagar, pressione continuamente a tecla R. Se seleccionar 00 vai apagar todos os botões.




Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success".

#### > 3 - Excluir gravações:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu.



Selecione F3 e exclua o botão que pretende, e de seguida pressione continuamente a tecla R



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success"

#### > 4 - Mul / Single:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu



Selecione F4 e execute a função pretendida, e de seguida pressione continuamente a tecla R.



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success"

#### > 5 - Definir Alarme:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu



Selecione F5 e defina a hora pretendida, para o alarme, pressione continuamente a tecla R.



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success"

#### > 6 - Definir uma Password:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu.



Selecione F6 e defina a password pretendida, pressione continuamente a tecla R.



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Sucesso"

#### > 7 - Ajuste da Hora:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu.




Selecione F7 e defina a hora pretendida, pressione continuamente a tecla R.



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success"

#### > 8 - Modo de Fila:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu.



Selecione F8 e defina a ordem pretendida, pressione continuamente a tecla R.



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success"

#### > 9 - Restaura:



Pressionar continuamente a Tecla R para entrar no menu.



Selecione F9 e escolha restaura de fabricante, e pressione continuamente a tecla R.



Aparecerá uma mensagem a dizer que realizou com "Success"